



1º Execute o driver de instalação



conforme as imagens :









Altere o nome da impressora a ser instalada. A descrição deve ser <10 caracteres e não pode conter espaços .







Marque a opção "Sempre Confiar..." e clique em Instalar.



Após a instalação , no Painel de Controle aparecerá a impressora:




2º Registre no sistema operacional a Dll BPLBOCX.ocx. Execute o aplicativo :




3º No diretório devera conter os seguintes arquivos :

- ConsultaProdutos.exe
- Consulta.ini
- GenericLIB.dll
- GenericLIB.lib
- Lince_sys.conf
- Lince_Con.dll
- BPLBOCX.ocx
- ImpGondolaElginL-42.exe



4º Configure o arquivo Consulta.ini para o modelo ElginL42



5º Execute o Aplicativo Consulta de Produtos.exe e clique a tela F4 .Selecione a Etiqueta Gondola:



Aparecerá uma janela para escolha do driver a ser utilizado. Selecione a impressora ElginL42:



No arquivo Consulta.ini , na opção [ELGINL42 GONDOLA],será adicionado uma chave com o nome do driver. Caso precise fazer a reinstalação da impressora , deve-se apagar esta chave para que o sistema permita a seleção do novo driver.



```
Consulta.Ini - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

[ELGINL42 GONDOLA]

Colunas=1
DistanciaV=0

FonteDes=3
LinhaDes=20
ColunaDes=100
QtdeLetras=50

FontePre=2
LinhaPre=84
ColunaPre=40

FonteBar=5
LinhaBar=84
ColunaBar=500
LarguraBar=80
TamanhoBar=78

FonteEmp=4
LinhaEmp=185
ColunaEmp=40

FonteUn=4
LinhaUn=84
ColunaUn=300

FonteCodProduto=4
LinhaCodProduto=20
ColunaCodProduto=40

Driver_Name=ElginL42
```

6º o Sistema já esta apto para realizar as impressões .



Observacoes :

Conseguí realizar impressões apenas em etiquetas com a fenda lateral:



Sensor da impressora:

